

# Zásady pro rekonstrukci bytů

blokové schema rozvaděče

## AKU Byt 2+1

příloha č.1

popis		pozice	jištění	určení	kabel	
pívod cyky 4x10 + CY6 + CYKY 3x1,5	přepětová ochrana	1	proud. chránič s jističem	osvětlení č.1, ventilátory	3x1,5	AKU byt
		2	proud. chránič s jističem	osvětlení č.2, ventilátory	3x1,5	
		11	proud. chránič s jističem	zásuvky na lince, předsn	3x2,5	
		12	proud. chránič s jističem	zásuvky pokoj1, wc, kuchyň mimo linku, koupelna - fen, holení	3x2,5	
		13	proud. chránič s jističem	zásuvka pračka	3x2,5	
		14	proud. chránič s jističem	zásuvka myčka	3x2,5	
		15	jistič	zásuvka lednička	3x2,5	
		16	proud. chránič s jističem	infrazářič	3x2,5	
		51	jistič	sporák	5x2,5	
		101	jistič + stykač HDO	zásobník vody	3x2,5	
		102	jistič + stykač HDO	aku kamna 3kW pokoj	5x1,5	
		103	jistič + stykač HDO	aku kamna 3kW pokoj	5x1,5	
		104	jistič + stykač HDO	aku kamna 2kW kuchyň	5x1,5	
		105	jistič + stykač HDO	aku kamna 2kW předsíň	5x1,5	

používat zapuštěné provedení rozvaděčů

osazovat do výšky 180cm

krytí IP 40/20

po osazení přístrojů musí mít rozvaděč prostorovou rezervu minimálně 5M

na vnitřní stranu dvířek vlepít určení přístroje podle označených pozic